

Перетворювач напруги CDD.0-U-N-48-54-50 для акумуляторних батарей



Призначення

Перетворювач напруги CDD.0-U-N-48-54-50 призначений для узгодження зарядних пристроїв та джерел безперебійного живлення з акумуляторами при заміні свинцево-кислотних батарей на нікель-кадмієві.

На відміну від звичайних зарядних пристроїв, даний перетворювач підтримує функцію "глибокої розрядки" акумуляторної батареї для використання її повної ємності.

Налаштування перетворювача здійснюється за допомогою DIP-перемикача.

Перетворювач реалізовано на сучасній елементній базі, що забезпечує високу ефективність та надійність.

Основні технічні характеристики

Модель	CDD.0-U-N-48-54-50
Діапазон напруги АКБ, В	від 32 до 54
Діапазон вихідної напруги, В, DC	45-54
Номінальний струм, А, DC	50
Тривала потужність, кВт	2,4
Інтерфейс	Світлові індикатори, DIP перемикач
Охолодження	Повітряне
Габаритні розміри, мм	250x115x45
Маса, кг	1,2

Виробництво та поставка

- Виготовлення інверторів здійснюється нашою компанією в м. Києві.
- При пред'явленні замовником особливих вимог до обладнання (конструктивні особливості, спосіб керування, робочі напруги і струми) можлива розробка та виготовлення партії перетворювачів на замовлення.

Технічна підтримка

- Консультація по застосуванню, монтажу, налаштуванні і експлуатації.
- Підбір технічних засобів для різноманітних задач.
- Розробка нових та впровадження готових рішень з використанням електроприводу та силової електроніки.
- Гарантійне та післягарантійне обслуговування.